

DoCash DC-45V

DoCash

Your real value

Самый экономичный 2х карманный счетчик банкнот

Назначение

- Пересчет смешанной пачки с выдачей итоговой суммы
- Сравнение серийных номеров банкнот
- Проверка банкнот на подлинность
- Сортировка по номиналам
- Сортировка по лицу и ориентации
- Фасовка

Распознавание 4-х машиночитаемых признаков банкнот Банка России:

- Видимое изображение банкноты
- Изображение банкноты, видимое в инфракрасном диапазоне спектра (800-1000 нм)
- Наличие магнитных свойств у элементов изображения
- Отсутствие фонового свечения бумаги под воздействием ультрафиолетового излучения с длиной волны 360-380 нм

Преимущества

- Проверка подлинности банкнот по 4 машиночитаемым признакам
- Сравнение, сканирование и печать серийных номеров банкнот
- Простой, удобный и понятный интерфейс
- Мгновенное переключение режимов и валют через нажатие одной кнопки
- Простая и эффективная конструкция тракта исключает замятия
- Низкий уровень шума
- Расширение до 15 валют



CIS

S/N

UV

MG

IR

SD



Выносной дисплей



Принтер



Сравнение, сканирование и печать серийных номеров банкнот



Удобные пластиковые кнопки управления



Самый компактный 2-х карманный счетчик банкнот

Технические характеристики	DoCash DC-45V
Скорость счета	800/ 1000/ 1200 банкнот/мин
Скорость сортировки в режиме чтения SN	800 банкнот/мин
Вместимость загрузочного бункера	500 банкнот
Количество накопителей	1+1
Вместимость приемного кармана	200 банкнот
Вместимость кармана отбраковки	100 банкнот
Диапазон размеров банкнот	от 60x90 мм до 100x185 мм
Дисплей	ЖК
Потребляемая мощность	не более 50 Вт
Питание	220 В/50 Гц
Габаритные размеры (ШхГхВ)	271x251x263 мм
Вес	9 кг